電話をかける

間違えてダイヤルしたときは

を押すか、Clear を長く（約1秒以上）押して待受画面に戻します。Clear を短く押すと、右端から1桁ずつ消すことができます。

相手がお話し中のときは

「プープー…」という話中音が聞こえます。
を押して電話を切り、しばらくたってから再度かけ直してください。

国際電話の使い方

V401Tから、国際電話サービスがご利用になれます。
詳しくはボーダフォンサービスガイドブックを参照してください。また、操作方法については13-28ページを参照してください。

一般に携帯電話のアンテナに触れますと無線感度が弱まります。ご使用の際は、アンテナに触れないようにご注意ください。

■以前かけた電話番号にもう一度かける

以前にかけた電話の日時や電話番号を最新の20件まで記憶し、電話をかけ直すことができます。[リダイヤル]

シークレットメモリ（☞5-13ページ）に登録された番号に電話をかけた場合、リダイヤルには記憶されません。

- 操作*2*の画面で（発信）を押しても電話をかけることができます。
- メモリダイヤルに登録されている相手に電話をかけると、ディスプレイには名前が表示されます。ただし、シークレットメモリ（5-13ページ）に登録している相手の場合は、シークレットモード中でなければ名前は表示されません。
- リダイヤルの電話番号は20桁まで表示されます。電話番号が20桁を超える場合は、操作*1*、*2*の画面で（表示）を押すと、選択している相手の電話番号を全桁確認できます。
- リダイヤルの内容は電源を切っても消えません。
- 通話の状況によっては、すべての履歴が残らない場合があります。
- リダイヤルの件数が20件を超えると、一番古い履歴から順に消去されます。
- 通話中にリダイヤルを確認する場合は、を長く（約1秒以上）押します。
- リダイヤルを表示中に（メニュー）を押して、以下の操作を行うことができます。
  - **新規メモリダイヤル／メモリダイヤル追加／メモリダイヤル呼出／メール作成／184発信／186発信／1件消去／全件消去**